

Wskaźnik zadziałania FI100



Opis urządzenia

Wskaźnik zadziałania **FI100** wyposażony jest w diodę LED o dużej mocy. Zaprojektowany został do wykorzystania w konwencjonalnych systemach pętlowych.

Wskaźnik posiada kompaktowe rozmiary oraz dużą efektywność sygnalizacji.

Jest uniwersalnym urządzeniem, szeroko stosowanym w systemach sygnalizacji pożaru.

Cechy i zalety urządzenia:

- Zaprojektowane specjalnie dla systemów sygnalizacji pożaru.
- Zapewnia wizualne wskazanie zadziałania trudnodostępnych czujek.
- Technologia LED wysokiej jakości powiązana z estetyką wykonania.
- Może być zamontowane na ścianie lub na suficie.
- Montaż wpuszczany lub naścienny.

Dane techniczne:

pobór prądu	4,5 mA
kolor obudowy	biały
kolor soczewki	czerwony
temperatura pracy	-30°C... +70°C
wilgotność	85% (bez kondensacji)
waga	30 g
wymiary	80 × 80 × 27 mm
stopień ochrony	IP42

